



Серия принтеров HP LaserJet Pro P1100

Целевая аудитория – пользователи в небольших офисах, которым необходим недорогой и удобный принтер HP LaserJet, который является самым энергоэкономичным лазерным принтером в мире.



Оцените по достоинству возможности беспроводной печати в Вашем доме или офисе¹.

- Принтер позволяет работать в сети без каких-либо дополнительных кабельных соединений и выходить в нее практически из любой точки дома или офиса благодаря возможности беспроводной работы в сетях 802.11 b/g¹.
- Скорость печати - до 18 стр./мин в формате А4.
- Выход первой страницы происходит за 8,5 секунд в режиме энергосбережения (Auto-Off) благодаря технологии Instant-on.
- Печатайте на различных носителях, включая плотную бумагу, прозрачные пленки, наклейки и конверты с использованием лотка для бумаги емкостью 150 листов и слота для приоритетной полистовой подачи на 10 листов².

Почувствуйте, насколько простой и в то же время надежной может быть печать с использованием принтера HP LaserJet.

- Установка осуществляется в считанные мгновения благодаря технологии HP Smart Install³, которая позволяет легко установить принтер без специального CD-диска.
- Установите принтер и начните печатать сразу же благодаря простой в использовании и интуитивно понятной панели управления со светодиодными индикаторами.
- Получайте надежные выдающиеся результаты с оригинальными расходными материалами HP, специально разработанными для использования с Вашим принтером.
- Когда Вам нужно будет заменить картридж с тонером, HP SureSupply⁴ поможет Вам выбрать и заказать необходимые расходные материалы.

Уменьшите влияние на окружающую среду и сократите расходы.

- Технология Instant-on обеспечивает экономию электроэнергии до 50% по сравнению с конкурирующими моделями лазерных принтеров⁵.
- Добейтесь значительной экономии с технологией HP Auto-On/Auto-Off⁶.
- Снизьте расход бумаги благодаря печати только того содержимого, которое Вам необходимо, с использованием технологии HP Smart Web Printing.⁷
- Компактный принтер в элегантном корпусе позволит эффективно использовать рабочее пространство.

¹ Беспроводная печать возможна только при использовании принтера HP LaserJet Pro P1102w. Производительность беспроводной печати зависит от окружающей среды и расстояния от точки доступа и может быть ограничена во время активных соединений VPN.

² Слот приоритетной полистовой подачи на 10 листов доступен только для принтера HP LaserJet Pro P1102w.

³ Технология HP Smart Install работает только с Windows.

⁴ Функции и наличие программы зависят от страны. Дополнительная информация содержится на веб-сайте по адресу www.hp.com/learn/suresupply.

⁵ Показатели снижения энергопотребления основываются на тестировании HP с использованием метода программы ENERGY STAR® Typical Energy Consumption (TEC) для продуктов HP LaserJet с технологией Instant-on в сравнении с лучшими конкурентными моделями по состоянию на март 2009 года.

⁶ Функции HP Auto-On и Auto-Off зависят от принтера и настроек.

⁷ Для использования данной функции требуется браузер Internet Explorer 6.0 или выше.

Технические характеристики

Технология печати	Лазерная			
Скорость печати	A4 черный: До 18 стр./мин Выход первой страницы (чёрно-белая, A4): За 8,5 с (из режима Auto-Off) Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.			
Процессор	266 МГц, Tensilica®			
Память	P1102: 2 Мб; P1102w: 8 Мб; Возможность расширения отсутствует			
Разрешение при печати	До 600 x 600 т/д (эффективное разрешение 1200 т/д с технологией HP FastRes 1200)			
Качество печати	HP FastRes 600, HP FastRes 1200			
Языки управления принтером	Хост-печать			
Гарнитуры/шрифты	Не применимо (Хост-печать)			
Нагрузка (A4, в месяц)	До 5000 страниц			
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)	250 – 1500			
Поля печати	верхнее: 4 мм, левое: 4 мм, правое: 4 мм, нижнее: 4 мм			
Управление печатными носителями	Подача	Ёмкость	Вес	Размер
	Лоток 1	Листы: 150; конверты: 15	от 60 до 163 г/м ²	A4; A5; B5; почтовые открытки; конверты (C5, DL, B5) от 147 x 211 мм до 216 x 356 мм
	Приём:	Листы: До 100 листов. Конверты: До 15 конвертов. Прозрачные плёнки: До 100 листов; Лоток 100 листов, лицевая сторона вниз		
	Двусторонняя печать:	С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)		
Типы печатных носителей	Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, плотная бумага, прозрачные плёнки, почтовые открытки			
Интерфейс соединения	P1102: Порт Hi-Speed USB 2.0; P1102w: скоростной порт USB 2.0; WiFi 802.11 b/g;			
Совместимость с операционными системами	Windows® 7 (32-/64-разрядная); Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32-разрядная/64-разрядная), Server 2008 (32-разрядная/64-разрядная), Server 2003 (32-разрядная/64-разрядная); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (информация о драйвере для принтера доступна на сайте http://www.hp.com) Опционально: Последние версии драйверов можно загрузить с веб-сайта техподдержки HP по адресу http://www.hp.com/support			
Совместимость с сетевыми операционными системами	Windows® 7 (32-/64-разрядная); Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32-разрядная/64-разрядная), Server 2008 (32-разрядная/64-разрядная), Server 2003 (32-разрядная/64-разрядная); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (информация о драйвере для принтера доступна на сайте http://www.hp.com)			
Минимальные системные требования	Windows® 7 (32-разрядная/64-разрядная): ОЗУ 1 Гб; Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-разрядная/64-разрядная), Server 2003: ОЗУ 512 Мб; все системы: 350 Мб свободного места на жестком диске, диск CD-ROM, порт USB, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; ОЗУ 256 Мб; 150 Мб свободного места на жестком диске; диск CD-ROM; порт USB			
Программное обеспечение	Print Driver, Software Installer/uninstaller, HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator			
Управление принтером	HP Status and Alerts; ПО HP Easy Printer Care; HP Usage tracking (установка только с CD-диска)			
Питание	Требования: Напряжение на входе (в зависимости от продукта): 115-127 В переменного тока (+/- 10%), 60 Гц (+/- 2 Гц), 12 А или 220-240 В переменного тока (+/- 10%), 50 Гц (+/- 2 Гц), 6,0 А. Расход: P1102: 360 Вт (рабочий режим), 1,4 Вт (режим ожидания), 0,9 Вт (режим Auto-Off), 0,6 Вт (выключено); Стандартный расход электроэнергии (TEC): 0,505 кВт·ч в неделю; P1102w: Все значения измерены при включенном WiFi: 370 Вт (рабочий режим), 2,7 Вт (режим ожидания), 2,0 Вт (режим Auto-Off), 0,6 Вт (выключено); Стандартный расход электроэнергии (TEC): 0,704 кВт·ч в неделю;			
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки: 349 x 238 x 196 мм В упаковке: 400 x 250 x 298 мм			
Вес	Без упаковки: P1102: 5,2 кг; P1102w: 5,3 кг; В упаковке: 6,35 кг			
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 17,5 до 25° С. Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая рабочая влажность: От 30 до 70% относительной влажности. Температура хранения: От -20 до 40° С. Влажность при хранении: От 10 до 90% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность : LwAd 6,4 Б (А)			
Сертификаты продукта	Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1 +A11 (ЕС), GS License (Европа), EN 60825-1+A1+A2 Класс 1, 21 CFR 1040.10 и 1040.11, кроме вариантов; Laser Notice №50 (24 июня 2007 г.) (лазерное/светодиодное устройство класса 1) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа). Другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран			
Гарантия	Гарантия сроком 3 года на P1102; Гарантия сроком один год на P1102w. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.			

Информация о заказе

CE651A	Принтер HP LaserJet Pro P1102; начальный черный картридж HP LaserJet Black (средний ресурс картриджа составляет 700 стандартных страниц в соответствии с ISO/IEC 19752); шнур питания; CD-диски с ПО и документацией для принтера; руководство по началу работы, листовка с информацией о поддержке, листовка с информацией об установке
CE657A	Принтер HP LaserJet Pro P1102w; начальный черный картридж HP LaserJet Black (средний ресурс картриджа составляет 700 стандартных страниц в соответствии с ISO/IEC 19752); шнур питания; CD-диски с ПО и документацией для принтера; руководство по началу работы, листовка с информацией о поддержке, листовка с информацией об установке; кабель USB (1 м)
Расходные материалы	
CE285A	Черный картридж CE285A для принтеров HP LaserJet. Средний ресурс картриджа – 1 600 стандартных страниц. Заявленное значение ресурса согласно ISO/IEC 19752.
Печатные носители	
CHP110	Офисная бумага HP – 500 листов/A4/210 x 297 мм
CHP210	Бумага для печати HP – 500 листов/A4/210 x 297 мм
CHP310	Бумага HP LaserJet – 500 листов/A4/210 x 297 мм
Сервис и поддержка	
UG086E	HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года
UG206E	HP Care Pack, обмен (стандартное время обработки заказа), 3 года
UG289E	HP Care Pack, возврат на склад, 3 года. (UG289E: только для Греции, Польши, Турции, Словении, Чешской Республики, Словакии, Венгрии, а также стран Балтии и ЕЕМ. UG086E/UG206E: для остальных стран Европы).

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/ru>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Февраль 2011 4AA0-4621RUE

